

Kathrein EXR 158

Artikelnummer 14315



Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphasis zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Händler-Kontaktdaten:

elektroshop WIEGAND
Anton-Ulrich-Straße 30
98617 Meiningen
03693 502384
elektroshop-wiegand@arcor.de
www.iq-elektroshop-wiegand.de

Ihr Ansprechpartner:

Herr Wiegand
elektroshop-wiegand@arcor.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Dienstag	09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Mittwoch	09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Donnerstag	09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Freitag	09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Samstag	09:00 - 12:00