

Kathrein EXR 158

Artikelnummer 14315



Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Händler-Kontaktdaten:

FRANK BECKER TV-HiFi-Sat
Georg-Friedrich-Händel-Str. 6
66629 Oberkirchen
06855 7050
info@tvbecker.de
www.iq-tvbecker.de

Ihr Ansprechpartner:

Frank Becker
info@tvbecker.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	14:30 - 18:00
Dienstag	14:30 - 18:00
Donnerstag	14:30 - 18:00
Freitag	14:30 - 18:00