

## Kathrein EXR 1512

Artikelnummer 18949



### Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 12 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

### Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 12

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

### Händler-Kontaktdaten:

Werner Hartmann GmbH  
Mahlenweg 1 - 3  
55758 Vollmersbach  
06781 3477  
hartmann.markenprofi@t-online.de  
www.tp-hartmann-elektroshop.de

### Ihr Ansprechpartner:

Werner Hartmann  
hartmann.markenprofi@t-online.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00
Dienstag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00
Mittwoch	08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00
Donnerstag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00
Freitag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00
Samstag	08:30 - 12:30