

Wisi DXR 0508 FLEXSWITCH

Artikelnummer 18955



Produkt-Highlights

- 5 in 8 receivergespeister Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Netzteil-freier Betrieb
- Passiver terrestrischer Zweig
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Terrestrische Signale auch ohne Spannungsversorgung des Multischalters empfangbar
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Buchsen
- Kompatibel mit allen kaskadierbaren DXC 05xx Modellen

Produkttyp

- Umschaltmatrix: passiv

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 562 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 35

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 15 cm
- Höhe: 12 cm
- Tiefe: 4,10 cm

Händler-Kontaktdaten:

Radio und Fernsehen Serute
Zschopauer Str. 66
09126 Chemnitz
0371 520820
serute@t-online.de
www.tp-serute.de

Ihr Ansprechpartner:

Michael Nestler
michael.nestler@serute.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 17:00
Dienstag	09:00 - 17:00
Mittwoch	09:00 - 17:00
Donnerstag	09:00 - 17:00
Freitag	09:00 - 17:00
Samstag	09:00 - 12:00