

## Kathrein EXR 158

Artikelnummer 14315



### Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

### Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

### Händler-Kontaktdaten:

Wir lieben Technik Kühn!  
Heinering 2a  
50767 Köln  
0221 5902222  
kuehn@wirliedentechnik.de  
www.iq-kuehn-kommt.de

### Ihr Ansprechpartner:

Benedikt Schmerl  
info@kuehn-kommt.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:30 - 13:00 / 15:30 - 18:30
Dienstag	09:30 - 13:00 / 15:30 - 18:30
Mittwoch	09:30 - 13:00
Donnerstag	09:30 - 13:00 / 15:30 - 18:30
Freitag	09:30 - 13:00 / 15:30 - 18:30
Samstag	09:30 - 13:00