

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Wisi DY 0516

Artikelnummer 17569



Produkt-Highlights

- Kaskadierbarer Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Als Stand alone Gerät verwendbar (DG 55 Netzteil notwendig)
- Standby-Funktion bei angeschlossenem Netzteil, wahlweise auch Dauerbetrieb
- Passiver terrestrischer Zweig zur Einspeisung von multimedialen Diensten oder Signalen aus Gemeinschaftsanlagen
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Stapelbares Gehäuse zur platzsparenden Installation mehrerer Geräte
- Farbcodierte Eingänge und Ausgänge

Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-2.0-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 100

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Ausgänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 20,60 cm
- Höhe: 14 cm
- Tiefe: 3,20 cm

Händler-Kontaktdaten:

Fernseh Brinkema
Feldhörnstraße 31
26817 Backemoor
04955 5125
info@fa-brinkema.de
www.iq-brinkema.de

Ihr Ansprechpartner:

Arno Brinkema
info@fa-brinkema.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:30 - 12:00
Dienstag	08:30 - 12:00
Mittwoch	08:30 - 12:00
Donnerstag	08:30 - 12:00
Freitag	08:30 - 12:00