

## Wisi DXR 0516 FLEXSWITCH

Artikelnummer 18956



### Produkt-Highlights

- 5 in 16 receivergespeister Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Netzteil-freier Betrieb
- Passiver terrestrischer Zweig
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Terrestrische Signale auch ohne Spannungsversorgung des Multischalters empfangbar
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Buchsen
- Kompatibel mit allen kaskadierbaren DXC 05xx Modellen

#### Produkttyp

- Umschaltmatrix: passiv

#### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16

#### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 35

#### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 20 cm
- Höhe: 17,50 cm
- Tiefe: 6 cm

#### Händler-Kontaktdaten:

Pintz GmbH  
Godesberger Straße 6  
53340 Meckenheim  
02225 7621  
tv-elektro@pintz.info  
www.iq-pintz.de