

Radio Sperling eK

Kompetent. Sympathisch. Nah.



Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

AEG TU5AB20SB | schwarz

Artikelnummer 18681

A+



Produkt-Highlights

- AEG 5000 SurroundCook® Backöfen sorgen mit Heißluft für gleichmäßiges Garen
- Multilevel-Kochen sorgt im gesamten Garraum für gleichmäßige Hitzeverteilung
- Mit der Timeranzeige kannst du den Kochvorgang präzise steuern
- Einfache Reinigung des Backofens mit Feuchtigkeit dank AquaClean
- Eine effiziente Art, um deine Speisen zu grillen, toasten, knusprig zu backen oder zu bräunen
- Multifunktionsöfen mit Ringheizkörper
- Exklusives schwarzes Elektrohandels-Design
- Aqua-Reinigungsfunktion
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (72 Liter)

Produkttyp

- Bauart: Einbau-Backofen

Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A+++ bis D]
- Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft: 0,69 kWh
- Energieverbrauch konventionell: 0,93 kWh
- Anzahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: Elektro

Ausstattung & Technik

- Innenraum-Volumen: 72 l
- Backrohrvolumen: Large

- Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, 3D-Heißluft, Unterhitze, Grill, Auftaustufe (nur Gebläse)
- Leicht-Reinigungssystem

Gehäuseeigenschaften

- Tiefe (Backofen): 56,80 cm
- Höhe: 59,40 cm
- Breite: 59,40 cm
- Tiefe: 56,80 cm
- Gewicht: 29,30 kg
- Nischentiefe: 55 cm
- Nischenbreite: 56 cm
- Nischenhöhe: 59 cm

- Breite mit Verpackung: 63,50 cm
- Höhe mit Verpackung: 65,40 cm
- Tiefe mit Verpackung: 67 cm
- Gewicht mit Verpackung: 30,30 kg
- Farbe: schwarz

Bedienung

- Anzahl der Betriebsarten: 9
- Programme: Pizza-Stufe, Grillen mit Heißluft, Tiefkühlgerichte

Zubehör

- Anzahl der Backbleche: 1

Händler-Kontaktdaten:

Radio Sperling e.K.
Langstraße 13
63075 Offenbach/M.
069 862127
info@iq-radio-sperling.de
www.tp-radio-sperling.de

Ihr Ansprechpartner:

Stephan Sperling
info@iq-radio-sperling.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	10:00 - 13:00
Dienstag	10:00 - 13:00
Mittwoch	10:00 - 13:00
Donnerstag	10:00 - 13:00
Freitag	10:00 - 13:00
Samstag	10:00 - 12:00