

## Televes 5 in 8 Guss-Multischalter MULTRIX

Artikelnummer 3707



### Produkt-Highlights

- QUAD-tauglicher Multischalter
- 5 Eingänge (1x Terrestrisch und 4 Polaritäten eines Satelliten)
- 8 TN-Ausgängen und mit integriertem Netzteil (Einzelmultischalter)
- LNB Speisung durch das integrierte Netzteil
- Kompatibel zu Quad LNB
- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

### Schnittstellen

- Anzahl Ausgänge: 8
- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2300 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 40

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 20,40 cm
- Höhe: 13 cm
- Tiefe: 5,70 cm

### Händler-Kontaktdaten:

LK elektronik  
Zehnerstraße 11  
53498 Bad Breisig  
02633 470480  
info@LK-elektronik.de  
www.iq-lk-elektronik.de

### Ihr Ansprechpartner:

Michael Lohner  
michaellohner@lk-elektronik.de