

Televes 5 in 8 Guss-Multischalter MULTRIX

Artikelnummer 3707



Produkt-Highlights

- QUAD-tauglicher Multischalter
- 5 Eingänge (1x Terrestrisch und 4 Polaritäten eines Satelliten)
- 8 TN-Ausgängen und mit integriertem Netzteil (Einzelmultischalter)
- LNB Speisung durch das integrierte Netzteil
- Kompatibel zu Quad LNB
- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

Schnittstellen

- Anzahl Ausgänge: 8
- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2300 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 40

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 20,40 cm
- Höhe: 13 cm
- Tiefe: 5,70 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Werner Frenzel
Johannesplatz 5
84494 Neumarkt-Sankt Veit
08639 410
info@frenzel-elektro.de
www.iq-frenzel.de

Ihr Ansprechpartner:

Werner Frenzel
info@frenzel-elektro.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Dienstag	08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Mittwoch	08:00 - 12:00
Donnerstag	08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Freitag	08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Samstag	08:00 - 12:00