

## Wisi DRR 0508

Artikelnummer 17586



### Produkt-Highlights

- Receiver-gespeister Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Netzteil-freier Betrieb
- Passiver terrestrischer Zweig
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Anschlüsse
- Farbcodierte Eingänge und Ausgänge

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2400 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 30

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 13 cm
- Höhe: 11 cm
- Tiefe: 4,50 cm

### Händler-Kontaktdaten:

clavis  
Uhlandstraße 122 A  
10717 Berlin  
030 613613  
info@vestosale.de  
www.iq-clavis.de

### Ihr Ansprechpartner:

Frank Riewe  
info@vestosale.de

Toralf Wilhelm  
info@vestosale.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 18:00
Dienstag	09:00 - 18:00
Mittwoch	09:00 - 18:00
Donnerstag	09:00 - 18:00
Freitag	09:00 - 18:00
Samstag	09:00 - 14:00