

### Kathrein EXR 158

Artikelnummer 14315



#### Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphasis zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

#### Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

#### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

#### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

#### Händler-Kontakt Daten:

Schrauth Haustechnik - Wörrstadt  
Ober-Saulheimer-Straße 11  
55286 Wörrstadt  
06732 1426  
jpschrauth@schrauth-haustechnik.de  
www.iq-schrauth-haustechnik.de

#### Ihr Ansprechpartner:

Jan-Peter Schrauth  
jpschrauth@schrauth-haustechnik.de

#### Unsere Öffnungszeiten:

|            |               |
|------------|---------------|
| Montag     | 08:00 - 18:00 |
| Dienstag   | 08:00 - 18:00 |
| Mittwoch   | 08:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
| Freitag    | 08:00 - 18:00 |
| Samstag    | 09:00 - 13:00 |