

Wisi DB 53 SAT-Antennendose

Artikelnummer 17565



Produkt-Highlights

- 3-Loch Stichdose
- Platzsparend dank flacher Bauweise
- Hohes Schirmungsmaß: >85 dB (Klasse A)
- Frequenzbereich: 47...2150 MHz
- Anschlussdämpfung TV / FM / SAT: <2 dB / 1.5 dB / <2 dB
- Entkopplung TV-SAT: ≥15 dB (typ. 25 dB)
- Rückflussdämpfung TV: ≥14 dB (≤ -1,5 dB pro Oktave ab 40 MHz, ≥10 dB)
- Durchgangsspannung: 24 V DC (Fernspeisestrom 500 mA)
- Anschlüsse: 1x F-Buchse, 1x IEC-Buchse, 1x IEC-Stecker

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Ginschel GmbH
Würmstraße 15
82319 Starnberg-Percha
08151 744700
info@elektro-ginschel.de
www.iq-elektro-ginschel.de

Ihr Ansprechpartner:

Wolfgang Ginschel
info@elektro-ginschel.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Dienstag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Mittwoch	08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Donnerstag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Freitag	08:00 - 12:30 / 13:30 - 15:00