

Wisi DXS 0508 FLEXSWITCH

Artikelnummer 18957



Produkt-Highlights

- 5 in 8 Stand-alone Multischalter zur Verteilung von vier SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- QUATTRO und QUAD LNB Unterstützung
- Aktiver terrestrischer Zweig um DVB-T/T2, DAB und UKW ohne zusätzlichen Verstärker zu verteilen
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Buchsen
- Farbcodierte Eingänge
- Kompatibel mit den kaskadierbaren Modellen DXC 05xx

Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 50

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 23 cm
- Höhe: 12 cm
- Tiefe: 6 cm

Händler-Kontaktdaten:

Funkhaus Küchenmeister
Hegede 5 und Friedrichstr.15
23966 Wismar 19055 Schwerin
03841 282054
wismar@funkhaus-kuechenmeister.de
www.iq-funkhaus-kuechenmeister.de

Ihr Ansprechpartner:

Harold Maronn
wismar@funkhaus-kuechenmeister.de

Sebastian Rosenfeld
schwerin@funkhaus-kuechenmeister.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 17:30
Dienstag	09:00 - 17:30
Mittwoch	09:00 - 17:30
Donnerstag	09:00 - 17:30
Freitag	09:00 - 17:30