

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Wisi DRR 0508

Artikelnummer 17586



Produkt-Highlights

- Receiver-ge-speister Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Netzteil-freier Betrieb
- Passiver terrestrischer Zweig
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Anschlüsse
- Farbcodierte Eingänge und Ausgänge

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2400 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 30

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 13 cm
- Höhe: 11 cm
- Tiefe: 4,50 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro-Fernseh-Service-Gettorf
Meierhof 2
24214 Gettorf
04346 6300
recep.yigit@gmx.de
www.IQ-Elektro-Fernseh-Service-Gettorf.de

Ihr Ansprechpartner:

Recep Yigit
efsg@gmx.de