

TV-HiFi-Video-Elektro Framke

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Siemens PQ521KT21B | edelstahl + edelstahl

A

Artikelnummer 17628



Produkt-Highlights

- **cookControl30:** Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- **Schnellaufheizung:** schneller zur gewünschten Backtemperatur; coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
- **granit Glanz-Emaille:** hochwertige Beschichtung für leichte Reinigung.
- **3D-Heißluft:** optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
- **activeClean:** die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- Platz auch für große Pfannen und Töpfe dank 21 cm Zweikreis-Kochzone.
- Platz für große Bratpfannen - zuschaltbare Bräterzone.
- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbaubernd.
- Inkl. HZ538000, Clip-Auszug

Produkttyp

- Produkttyp: Einbaugeräte Set
- Kombinationsart: Einbaubernd + Glaskeramikfeld

- Anzahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: Elektro

Ausstattung & Technik

- Teleskopauszug
- Elektronik Uhr

Gehäuseeigenschaften

- versenkbare Schalter
- Breite (Kochfeld): 58,30 cm
- Höhe (Kochfeld): 4,30 cm

- Tiefe (Kochfeld): 51,30 cm
- Gewicht (Kochfeld): 7,36 kg
- Breite (Backofen): 59,40 cm
- Höhe (Backofen): 59,50 cm
- Tiefe (Backofen): 54,80 cm
- Gewicht (Backofen): 38 kg
- Farbe: edelstahl

Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A+++ bis D]
- Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft: 0,81 kWh
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh
- Innenraum-Volumen: 71 l
- Backrohrvolumen: Large

Händler-Kontaktdaten:

TV-HiFi-Video-Elektro Framke
Niederstraße 32
46419 Isselburg
02874 95700
tvframke@t-online.de
www.IQ-tvFramke.de

Ihr Ansprechpartner:

Claus Framke
tvframke@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30
Dienstag	09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30
Mittwoch	09:00 - 13:00
Donnerstag	09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30
Freitag	09:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30
Samstag	09:00 - 13:00